

VOCALYS SE

Transmetteur digital et vocal téléchargeable

DESCRIPTION

Connecté par sa liaison série à une centrale OTES 2, le Vocalys SE assure la transmission des alarmes intrusion au centre de télésurveillance via une simple ligne téléphonique RTC.

Il peut être raccordé à une GTC, un superviseur informatique ou à tout produit équipé d'une RS232.

Il possède deux modes de fonctionnement :

mode Protocole : tous les paramètres concernant l'information à transmettre sont gérés par la liaison série : numéros d'appel, identification transmetteur, protocole (CESA 200 bauds, Contact ID), numéro et type défaut (en digital). Dans ce cas, le nombre d'informations est illimité.

mode Vocal: le changement d'état d'une information est acheminé par la liaison série et déclenche l'émission du message vocal associé. Le scénario d'appel est paramétré dans le transmetteur. Le nombre maximal d'informations (et de messages vocaux associés) est de 32.

Dans les deux modes de fonctionnement, il est possible d'utiliser des entrées physiques (32 max) et simultanément des informations via la liaison série.

Le transmetteur est livré dans un coffret métallique à usage intérieur.



transmetteur téléphonique
VOCALYS SE



Coffret métallique

Caractéristiques techniques

Nombre d'entrées	8 + 1 marche / arrêt + 1 extension 16 entrées + 1 extension 8 entrées/8 sorties
Programmation des entrées	Individuelle par entrée (sens, tempo, avec ou sans archivage, avec ou sans écoute, action sur sortie,...)
Mode de raccordements	Contacts sec (NO/NF), tension positive ou négative
Tests cycliques	2 périodes programmables
Nombre de sortie	4 évolutif jusqu'à 12
Programmation des sorties	Individuelle par sortie (télécommande bistable ou monostable, état M/A, prise de ligne, alarme, échec de transmission, etc...)
Nombre de numéros d'appels	4 (mode Vocal) ou illimité (mode protocole)
Transmission vocale	1 message d'identification – 32 messages (1 par entrée)
Messages vocaux	Enregistrables par l'utilisateur
Consommation sous 12 V	En veille < 50 mA
Autoprotection	Par switch intégré
Supervision	Transmission vocale et/ou digitale
Dimensions du coffret	210 x 140 x 85 mm, pour usage intérieur